

Ausschreibungstext Kidde Rauchmelder 29HD

Kidde Rauchmelder 29HD

Fotoelektrischer Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676. Ideal zur Installation im Privatbereich und zur Nachrüstung von Bestandsbauten.

Zwei getrennte Tasten für Funktionsprüfung und Alarmunterdrückung ermöglichen die einfache Bedienung des Rauchwarnmelders

Testknopf: Gut sichtbarer und leicht bedienbarer Testknopf zur Überprüfung der Betriebsbereitschaft. Das einsetzende Alarmsignal bestätigt, dass die Elektronik, das Sinalhorn und die Batterien des Melders einwandfrei funktionieren.

Stummschaltung: Mit der ‚Alarm-Stop-Taste‘ kann das Alarmsignal im Alarmfall per Knopfdruck für ca. 10 Minuten abgeschaltet werden, danach erfolgt eine automatische Zurücksetzung in den Normalbetrieb. Die Sensorik wird dabei nicht abgeschaltet, bei weiterem Eindringen von Brandrauch in die Rauchkammer erfolgt eine Alarmierung auch im Stummschaltungs-Modus.

LED-Lichtsignal: zur Anzeige der Betriebsbereitschaft oder zur Anzeige von Alarmen und Störungen.

Stromversorgung: 9V Alkaline-Batterie.

Akustische Alarmierung: Alarmsignal mind. 85 dBA/3m gem. DIN EN 14604.

Inbetriebnahme: Durch Einsetzen der Batterie.

Regelmäßige Selbsttests zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft:

Messkammerprüfung: Störungen in der Messkammer werden durch Störsignal angezeigt. Der Rauchmelder gibt abwechselnd mit dem Aufblinken der LED-Lampe einen Piepton ab.

Batterieprüfung: durch regelmäßige Tests wird die Batteriespannung im Melder überprüft. 30 Tage vor Ablauf der Lebensdauer erfolgt eine akustische und optische Anzeige. Eine Batteriestörung wird sofort akustisch und optisch angezeigt.

Herstellergarantie: 5 Jahre

Leistungsmerkmale:

Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676

Zertifikate: VdS nach DIN EN 14604, CE

VdS Anerkennungsnummer G 206007

Akustisches Alarmsignal > 85 dB/3m

Ausschreibungstext Kidde Rauchmelder 29HD

Optische und akustische Anzeige verschiedener Betriebszustände

9V Alkaline-Batterie

Separate Taste zur Alarmunterdrückung

Regelmäßiger automatischer Funktions-Selbsttest
mit Batterieüberwachung

Battery-low Störungsmeldung optisch und akustisch (30 Tage)

Melderentnahmesicherung (kein Zubehör notwendig)

Montage mit Dübel und Schrauben (im Lieferumfang)

RoHS / WEEE konform

5 Jahre Herstellergarantie