

Ausschreibungstext Kidde Rauchmelder PE910

Kidde Rauchwarnmelder PE910 (Der Marathonmelder)

Langzeit-Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676. Ideal für die Wohnungswirtschaft.

Zwei auffällig getrennte Tasten für Funktionsprüfung und Alarmunterdrückung ermöglichen die einfache Bedienung des Rauchwarnmelders auch für Laien.

Stummschaltung: Durch Drücken der farblich hervorgehobenen roten Taste kann im Bedarfsfall der Melder für ca. 10 Minuten abgeschaltet werden, was z.B. einen Täuschungsalarm (bspw. durch Kochdämpfe) verhindert. Die Zurücksetzung in den Normalbetrieb erfolgt automatisch.

Die Sensorik wird dabei nicht abgeschaltet, bei Eindringen von Brandrauch in die Rauchkammer erfolgt eine Alarmierung auch im Stummschaltungs-Modus.

LED-Lichtsignal: zur Anzeige der Betriebsbereitschaft oder zur Anzeige von Alarmen und Störungen.

Stromversorgung: 9V Lithiumbatterie (nicht entnehmbar) für eine garantierte Lebensdauer von 10 Jahren.

Akustische Alarmierung: Alarmsignal mind. 85 dBA/3m gem. DIN EN 14604.

Inbetriebnahme: automatisch bei Erst-Installation

Batterieprüfung: durch regelmäßige Tests wird die Batteriespannung im Melder überprüft. 30 Tage vor Ablauf der Lebensdauer erfolgt eine akustische Anzeige alle 30 Sekunden.

Herstellergarantie: 10 Jahre auf Funktion und Stromversorgung

Leistungsmerkmale:

Rauchwarnmelder zur Installation gem. DIN 14676

Zertifikate: VdS nach DIN EN 14604, CE

Akustisches Alarmsignal > 85 dB/3m

Optische und akustische Anzeige verschiedener Betriebszustände

Fest eingebaute 9V Lithium Batterie

Batterielebensdauer 10 Jahre

Ausschreibungstext Kidde Rauchmelder PE910

Regelmäßiger automatischer Funktions-Selbsttest
mit Batterieüberwachung

Battery-low Störungsmeldung akustisch (30 Tage)

Melderentnahmesicherung (kein Zubehör notwendig)

Montage mit Dübel und Schrauben (im Lieferumfang) oder
mit VdS-geprüftem Klebepad

RoHS / WEEE konform

10 Jahre Herstellergarantie auf Funktion und Stromversorgung